

ŻARÓWKA

DIAMOND EDITION, 6 LED, BIAŁY 1100 LM

Przeznaczenie: oświetlenie basenu - do użytku tylko w wodzie



MONTAŻ

- Żarówka jest kompatybilna z większością lamp typu PAR56 montowanych w basenie. Wyłącz zasilanie lamp i wymień żarówkę, postępując zgodnie z instrukcją lampy basenowej





UŻYTKOWANIE: UWAGI

- Zaleca się wymianę uszczelki pomiędzy żarówką a puszką lampy, następnie montaż żarówki LED DIAMOND w miejsce poprzedniej. Jeśli nie wymienisz uszczelki, istnieje ryzyko sączenia się wody do wnętrza puszki, a tym samym uszkodzeniem żarówki
- Jeśli żarówka LED DIAMOND jest zasilana przez transformator elektroniczny istnieje ryzyko, że może nie działać
- Zapewnij zasilanie 10% większe od mocy pobieranej przez żarówkę.
Na przykład: zasilanie 300 W, zapewnia moc dla 7 żarówek LED DIAMOND 12 LED
 $7 \times 36 = 252 \text{ W}$.
- Spadki napięcia mogą być bardzo silne z powodu źle wykonanego podłączenia, zacisków lub rdzewienia elementów. Mierz napięcie na końcu kabla bez żarówki

ŻARÓWKA

DIAMOND EDITION, 6 LED, BIAŁY 1100 LM

PARAMETRY

OPIS	PARAMETRY
LED	6 LED
WATT ±10%	19 W
T (Kelvin)	6500 = zimne białe
V/ Hz	12V~/ 50-60 Hz
	> 7500
	Os + 100% światła
Φ± 10%	1100 lumenów
	10 000 h
HG	0,0 mg
	PAR56
RA	70
Rodzaj ochrony	IP x 8/ 1,0 m



DANE

NAZWA	KOD
ŻARÓWKA DIAMOND EDITION	24887