

# ŻARÓWKA

DIAMOND EDITION, 12 LED, BIAŁY 2050LM

Przeznaczenie: oświetlenie basenu - do użytku tylko w wodzie



## MONTAŻ

- Żarówka jest kompatybilna z większością lamp typu PAR56 montowanych w basenie. Wyłącz zasilanie lamp i wymień żarówkę, postępując zgodnie z instrukcją lampy basenowej





## UŻYTKOWANIE: UWAGI

- Zaleca się wymianę uszczelki pomiędzy żarówką a puszką lampy, następnie montaż żarówki LED DIAMOND w miejsce poprzedniej. Jeśli nie wymienisz uszczelki, istnieje ryzyko sączenia się wody do wnętrza puszki, a tym samym uszkodzeniem żarówki
- Jeśli żarówka LED DIAMOND jest zasilana przez transformator elektroniczny istnieje ryzyko, że może nie działać
- Zapewnij zasilanie 10% większe od mocy pobieranej przez żarówkę.  
Na przykład: zasilanie 300 W, zapewnia moc dla 7 żarówek LED DIAMOND 12 LED  
 $7 \times 36 = 252 \text{ W}$ .
- Spadki napięcia mogą być bardzo silne z powodu źle wykonanego podłączenia, zacisków lub rdzewienia elementów. Mierz napięcie na końcu kabla bez żarówki

# ŻARÓWKA

DIAMOND EDITION, 12 LED, BIAŁY 2050LM

## PARAMETRY

OPIS	PARAMETRY
LED	12 LED
WATT ±10%	36 W
T (Kelvin)	6500 = zimne białe
V/ Hz	12V~/ 50-60 Hz
	> 7500
	Os + 100% światła
Φ± 10%	100 lumenów
	10 000 h
HG	0,0 mg
	PAR56
RA	70
Rodzaj ochrony	IP x 8/ 1,0 m



## DANE

NAZWA	KOD
ŻARÓWKA DIAMOND EDITION	24886